


ST96

Αυτό το προϊόν είναι ανιχνευτής υψηλής ευαισθησίας με τεχνολογία SMT. Η ανιχνευση γίνεται σε όλους τους άξονες: πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά. Χρησιμοποιεί τις υπέρυθρες ακτίνες ως σήματα ελέγχου. Όταν ο άνθρωπος εισέλθει σε πεδία ανιχνευσης, θα ξεκινήσει το ηχητικό σύστημα (dingdong, συναγερμός) για να γίνει αντιληπτό ότι άτομο εισέρχεται στα πεδία ανιχνευσης. Το εύρος χρήσης του είναι ευρύ και η τοποθέτησή του είναι εύκολη.

Χαρακτηριστικά:

- Το εύρος ανιχνευσής του είναι μεγάλο και η εγκατάσταση είναι εύκολη (μπορεί να στερεωθεί με βίδα ή κόλλα διπλής όψης)
- Έχει διπλή λειτουργία (dingdong) και συναγερμού
- Μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα μετά την εγκατάσταση και η εμβέλεια του είναι μεγάλη.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Τάση λειτουργίας: DC 9V

Ταχύτητα ανιχνευσης κίνησης : 0.6~1.5m/s

Απόσταση ανιχνευσης : 8m (max)

Κατανάλωση: 0.15mA

Εύρος Ανιχνευσης: 60°

Χρόνο-καθυστέρηση: 5s

Λειτουργίες: alarm/off/chime


Ένταση ήχου:>70db

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20~40°C

Υγρασία περιβάλλοντος : <93 %RH

Εγκατάσταση και χρήση:

- Ανοίξτε ελαφρά τις δύο πλευρές του στηρίγματος προς τα έξω, αφαιρέστε το σώμα του αισθητήρα
- Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στον αισθητήρα, τοποθετήστε την μπαταρία 9v σε αυτό και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μετά από 30 δευτερόλεπτα.



Λειτουργία διακόπτη:


ALARM: Γυρίστε το "OFF" στο "ALARM" και θα ενεργοποιηθεί άμεσα.

Ο χρόνος συναγερμού είναι 5s. Θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν διαβάσει κίνηση μετά από 1Min.

OFF: Ο αισθητήρας δεν λειτουργεί.

CHIME: Γυρίστε "OFF" σε "CHIME" και θα ενεργοποιηθεί άμεσα και θα δώσει dingdong ήχο για 5s.

Θα ενεργοποιηθεί ξανά μόνο όταν διαβάσει κίνηση μετά από 1Min.



Σημειώσεις:

- Μην χτυπάτε τον αισθητήρα και το τζάμι του με σκληρό αντικείμενο
- Μην τοποθετείτε τον αισθητήρα στο φως του ήλιου, στη βροχή και σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία
- Αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε την καταστροφή του αισθητήρα εάν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το ST96 δεν αποτελεί συναγερμό, έχει περιορισμένη ένταση συναγερμού και δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν συμβεί κάποιο απροσδόκητο γεγονός.