01 ΚΑΝΤΡΑΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Εμφάνιση "delay" εξόδου, τάσης εξόδου, τάσης εισόδου, υψηλής τάσης (ένδειξη "H") ή χαμηλής τάσης (ένδειξη "L").

02 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ "DELAY"
Όταν ο διακόπτης "DELAY" είναι σε κανονικές συνθήκες, ο χρόνος εξόδου "delay" θα είναι 6 δευτερόλεπτα. Όταν πιέσετε το διακόπτη "DELAY", τότε ο χρόνος θα γίνει 120 δευτερόλεπτα.

03 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ
Ενδειξη τάσης εξόδου. Εάν πιέσετε το "DISPLAY SELECTOR" τότε η οθόνη θα εμφανίσει την τάση εισόδου ενώ μετά από 4 δευτερόλεπτα η οθόνη θα εμφανίσει ξανά την τάση εξόδου.

04 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

05 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

WORKING

ΕΝΔΕΙΞΗ "WORKING":
Η ένδειξη "WORKING" θα αναβοσβήνει κατά την διάρκεια λειτουργίας delay(καθυστέρησης). Σε περίπτωση τερματισμού του delay, τότε η ένδειξη "WORKING" παραμένει αναμμένη χωρίς να αναβοσβήνει

INPUT

ΕΝΔΕΙΞΗ "INPUT":
Όταν η οθόνη εμφανίζει την τάση εισόδου η ένδειξη input θα είναι αναμμένη. Όταν η τάση εισόδου είναι πολύ χαμηλή (<100V) τότε η ένδειξη input θα αναβοσβήνει.

OUTPUT

ΕΝΔΕΙΞΗ "OUTPUT":
Όταν ο ρυθμιστής λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες, η ένδειξη 'output' θα είναι αναμμένη, ενώ θα αναβοσβήνει όταν το κύκλωμα θα κόβει ή θα επαναφέρει την έξοδο.

SDR-1000VA
1500VA
2000VA

SDR-3000VA
5000VA
8000VA
10000VA

Εάν η τάση εισόδου κυμαίνεται μεταξύ 190-250V, τότε ο ρυθμιστής είναι ικανός να παρέχει το 100% της μέγιστης ονομαστικής ισχύος εξόδου.
Η μέγιστη ισχύς εξόδου θα αλλάξει όπως φαίνεται στην καμπύλη του σχήματος.



THE POWER CURVE OF OUTPUT

SDR-1000VA/1500VA/2000VA

SDR-3000VA/5000VA
8000VA/10000VA



3000VA~10000VA:GROUND TERMINAL
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ.

SDR-1000VA/1500VA/2000VA



SDR-3000VA/5000VA/8000VA/10000VA



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ		ΕΞΟΔΟΣ				ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	Τάση	Συχν.	Τάση	Συχν.	Ισχύς	Μέγιστο Ρεύμα	Amper
SDR-1000VA	140V to 250V	50 Hz	220V+/-6.8%	50 Hz	1000VA	4.5A	10A
SDR-1500VA					1500VA	6.8A	12A
SDR-2000VA					2000VA	9.1A	15A
SDR-3000VA					3000VA	13.6A	——
SDR-5000VA					5000VA	22.7A	——
SDR-8000VA					8000VA	36.3A	——
SDR-10000VA					10000VA	45.5A	——

Όλοι οι τύποι είναι μονοφασικοί.
Ο χρόνος μετάδοσης είναι λιγότερος από 0.5 δευτερόλεπτα.
Ημιτονοειδής Κυματομορφή, χωρίς παραμόρφωση.
Ο χρόνος καθυστέρησης(Delay) κυμαίνεται μεταξύ 6Δευτ./120Δευτ.
Η υψηλής προστασίας τάση εξόδου είναι 255V.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να αποφεύγεται η Υπερφόρτωση
  Να μην χρησιμοποιείται ο ρυθμιστής πέραν της μέγιστης ισχύς εξόδου του.
- Φροντίστε ώστε το σύνολο της αρχικής ισχύς όλων των συνδεδεμένων συσκευών δεν ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ εξόδου του ρυθμιστή.Επίσης η τάση εξόδου και η συχνότητα του ρυθμιστή να είναι ίδια με αυτές των συνδεδεμένων συσκευών.
  Φροντίστε ώστε η τάση τροφοδοσίας να είναι εφάμιλλη του εύρους λειτουργίας της τάσης του ρυθμιστή.
  π.χ [Το ρεύμα εκκίνησης σε πολλές συσκευές όπως μοτέρ είναι πολλαπλάσιο του ρεύματος λειτουργίας. Άρα κατά την εκκίνησή του η ισχύς <<εκκίνησης>> είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ λειτουργίας που αναγράφει ο κατασκευαστής].
- Διατηρείστε τον ρυθμιστή σε περιβάλλον:
  - Καλά Αεριζόμενο
  - Μη εκτεθειμένο στον ήλιο ή πηγές θερμότητας
  - Μακριά από παιδιά
  - Μακριά από νερό, λιπαντικές ουσίες και γράσα
  - Μακριά από κάθε είδους εύφλεκτα υλικά
  - Να αποφεύγονται οι πτώσεις
- Το βύσμα εισόδου και η υποδοχή αλλάζουν σύμφωνα με τις διάφορες χώρες και περιοχές.

Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσης

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

MODEL:
SDR-1000VA/SDR-1500VA/SDR-2000VA
SDR-3000VA/SDR-5000VA/SDR-8000VA/SDR-10000VA

Innovative Power Enhancement Formula for more stable and pure power

ISO 9001 CE